


ALTUS SYSTEMER (Stil 200 / ALLE markiser UDEN tag)

1. Åbn fjernbetjeningen : -tryk og hold pil op & pil ned (samtidigt) indtil motoren svare.		
2. Tjek rotationen : -ved tryk på pil ned , skal markisen køre ud. -skift evt. rotationen ved at holde MY knappen nede, indtil motoren svare.	1 	(2) MY
3. Indstil yderpunkt : Tryk pil ned + MY knappen på samme tid. (markisen kører ud) Tryk på MY knappen igen, for at stoppe ved det ønskede yderpunkt.	1 	2 MY
4. Indstil inderpunkt : tryk pil op + MY knappen på samme tid. (markisen kører ind) tryk på MY knappen igen, for at stoppe ved det ønskede inderpunkt.	1 	2 MY
5. Afslut programmering -tryk og hold MY knappen inde, indtil motoren svare.	MY	
6. Gem programmering - Tryk og hold programmeringsknappen inde. (på bagsiden af fjernbetjeningen) (*motoren svare & programmeringen er afsluttet)		

OREA SYSTEMER (kassette markiser / lukkede markiser & screens)

1. Åbn fjernbetjeningen : -tryk og hold pil op & pil ned (samtidigt) indtil motoren svare.		
2. Tjek rotationen : -ved tryk på pil ned , skal markisen køre ud. -skift evt. rotationen ved at holde MY knappen nede, indtil motoren svare.	1 	(2) MY
3. Indstil yderpunkt : Tryk pil ned i 5 sek. (markisen kører ud) Tryk på MY knappen igen, for at stoppe ved det ønskede yderpunkt.	1  5 sek.	2 MY
4. Indstil inderpunkt : tryk pil op + MY knappen på samme tid. (markisen kører ind) BEMÆRK! markisen stopper automatisk.		
5. Afslut programmering -tryk og hold MY knappen inde, indtil motoren svare.	MY	
6. Gem programmering - Tryk og hold programmeringsknappen inde. (på bagsiden af fjernbetjeningen) (*motoren svare & programmeringen er afsluttet)		

NULSTILLING

1. Nulstilling af programmering (fabrikstilstand) : Afbryd & tilslut strømmen, til motoren i følgende sekvens. AF / 3 sek. + TIL / 8 sek. + AF / 3 sek. + TIL 8 sek.... indtil motoren svare.		
1. Gem nulstilling : - Tryk og hold programmeringsknappen inde. (på bagsiden af fjernbetjeningen) OBS! (*afvent at motoren svare 2 gange (= ind/ud/ind/ud)) - Fabriksindstilleger er genskabt-		